


電源に接続可能な灯具長、電源～灯具の推奨最大配線長

灯具:	TM09(White)_TL09/TL09D(White_Blue)
------------	---

灯具消費電力 11W/m



同一電源に接続可能な灯具長(HLGシリーズの場合)

- ・電源装置の長期信頼性を確保するため、定格出力の70%でお使いください。
- ・長い灯具の場合は、「最大直列連結長」を超えないように灯具を並列に接続してください。

電源装置	定格出力	推奨最大出力	接続可能灯具長
HLG-60H-24	60.0 W	42.0 W	3.8 m
HLG-100H-24	96.0 W	67.0 W	6.1 m
HLG-150H-24	150.0 W	105.0 W	9.5 m
HLG-240H-24	240.0 W	168.0 W	15.3 m
HLG-320H-24	320.0 W	224.0 W	20.4 m
-	-	-	-
-	-	-	-

電源～灯具の推奨最大配線長

- ・下記の長さを超えた配線の場合、灯具の明るさの低下が目立つ場合があります。
- ・複数の灯具をご使用になる場合、各灯具への配線は同じ長さにしてください。


ケーブル芯数: 2C		VCTF/撚線 (mm ²)			VVVF/単線 (φmm)		
灯具長	消費電力	0.75sq/2C	1.25sq/2C	2sq/2C	1.6mm/2C	2mm/2C	2.6mm/2C
0.5 m	5.5 W	46 m	77 m	123 m	123 m	192 m	325 m
1.0 m	11.0 W	23 m	38 m	61 m	62 m	96 m	163 m
1.5 m	16.5 W	15 m	26 m	41 m	41 m	64 m	108 m
2.0 m	22.0 W	11 m	19 m	31 m	31 m	48 m	81 m
2.5 m	27.5 W	9 m	15 m	25 m	25 m	38 m	65 m
3.0 m	33.0 W	8 m	13 m	20 m	21 m	32 m	54 m
3.5 m	38.5 W	7 m	11 m	18 m	18 m	27 m	46 m
4.0 m	44.0 W	6 m	10 m	15 m	15 m	24 m	41 m
4.5 m	49.5 W	5 m	9 m	14 m	14 m	21 m	36 m
5.0 m	55.0 W	5 m	8 m	12 m	12 m	19 m	33 m
5.5 m	60.5 W	4 m	7 m	11 m	11 m	17 m	30 m
6.0 m	66.0 W	4 m	6 m	10 m	10 m	16 m	27 m
6.5 m	71.5 W	4 m	6 m	9 m	9 m	15 m	25 m
7.0 m	77.0 W	3 m	5 m	9 m	9 m	14 m	23 m
7.5 m	82.5 W	3 m	5 m	8 m	8 m	13 m	22 m
8.0 m	88.0 W	3 m	5 m	8 m	8 m	12 m	20 m
8.5 m	93.5 W	3 m	5 m	7 m	7 m	11 m	19 m
9.0 m	99.0 W	3 m	4 m	7 m	7 m	11 m	18 m
9.5 m	104.5 W	2 m	4 m	6 m	6 m	10 m	17 m
10.0 m	110.0 W	2 m	4 m	6 m	6 m	10 m	16 m

上記の数値は概算値です。

電源に接続可能な灯具長、電源～灯具の推奨最大配線長

灯具:	TL09/TL09D(Red)
------------	------------------------

灯具消費電力 8W/m



同一電源に接続可能な灯具長(HLGシリーズの場合)

- ・ 電源装置の長期信頼性を確保するため、定格出力の70%でお使いください。
- ・ 長い灯具の場合は、「最大直列連結長」を超えないように灯具を並列に接続してください。

電源装置	定格出力(W)	推奨最大出力(W)	接続可能灯具長(m)
HLG-60H-24	60.0 W	42.0 W	5.3 m
HLG-100H-24	96.0 W	67.0 W	8.4 m
HLG-150H-24	150.0 W	105.0 W	13.1 m
HLG-240H-24	240.0 W	168.0 W	21.0 m
HLG-320H-24	320.0 W	224.0 W	28.0 m
-	-	-	-
-	-	-	-

電源～灯具の推奨最大配線長

- ・ 下記の長さを超えた配線の場合、灯具の明るさの低下が目立つ場合があります。
- ・ 複数の灯具をご使用になる場合、各灯具への配線は同じ長さにしてください。

ケーブル芯数: 2C		VCTF/撚線 (mm ²)			VVF/単線 (φmm)		
灯具長	消費電力	0.75sq/2C	1.25sq/2C	2sq/2C	1.6mm/2C	2mm/2C	2.6mm/2C
0.5 m	4.0 W	63 m	105 m	169 m	169 m	265 m	447 m
1.0 m	8.0 W	32 m	53 m	84 m	85 m	132 m	224 m
1.5 m	12.0 W	21 m	35 m	56 m	56 m	88 m	149 m
2.0 m	16.0 W	16 m	26 m	42 m	42 m	66 m	112 m
2.5 m	20.0 W	13 m	21 m	34 m	34 m	53 m	89 m
3.0 m	24.0 W	11 m	18 m	28 m	28 m	44 m	75 m
3.5 m	28.0 W	9 m	15 m	24 m	24 m	38 m	64 m
4.0 m	32.0 W	8 m	13 m	21 m	21 m	33 m	56 m
4.5 m	36.0 W	7 m	12 m	19 m	19 m	29 m	50 m
5.0 m	40.0 W	6 m	11 m	17 m	17 m	26 m	45 m
5.5 m	44.0 W	6 m	10 m	15 m	15 m	24 m	41 m
6.0 m	48.0 W	5 m	9 m	14 m	14 m	22 m	37 m
6.5 m	52.0 W	5 m	8 m	13 m	13 m	20 m	34 m
7.0 m	56.0 W	5 m	8 m	12 m	12 m	19 m	32 m
7.5 m	60.0 W	4 m	7 m	11 m	11 m	18 m	30 m
8.0 m	64.0 W	4 m	7 m	11 m	11 m	17 m	28 m
8.5 m	68.0 W	4 m	6 m	10 m	10 m	16 m	26 m
9.0 m	72.0 W	4 m	6 m	9 m	9 m	15 m	25 m
9.5 m	76.0 W	3 m	6 m	9 m	9 m	14 m	24 m
10.0 m	80.0 W	3 m	5 m	8 m	8 m	13 m	22 m

上記の数値は概算値です。